

الجريدة الرسمية
للمملكة الأردنية الهاشمية

عمان : الثلاثاء ١٣ ربيع اول سنة ١٤١١ هـ . الموافق ٢ تشرين اول سنة ١٩٩٠ م . ملحق العدد ٣٧٢٠

تعديل التعرفة الكهربائية

مديرية المطابع العسكرية

ملحق العدد ٣٧٢٠

تعديل التعرفة الكهربائية

قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٩-٩-١٩٩٠ بالاستناد الى احكام المادتين ٢١، ٢٢ من قانون الكهرباء العام رقم ١٦ لسنة ١٩٨٦ الموافقة على تنسيب مجلس ادارة سلطة الكهرباء الاردنية في جلسته الثلثة المنعقدة بتاريخ ١٦-٩-١٩٩٠ المتضمن تعديل التعرفة الكهربائية على النحو التالي واعتبارها نافذة المفعول من تاريخ ١-١٠-١٩٩٠ م.

التعريفات الكهربائية

أولاً : تعرفئة الجبلية :

- ١ - تحدد ائمان الجبلية للطاقة الكهربائية التي تزودها سلطة الكهرباء الاردنية على النحو التالي المشتركين :
 - شركتا الكهرباء
 - المشتركون الكبار المزودون مباشرة من شبكات الفولطية ١٣٢ كيلو فولت عن طريق محطات تحويل رئيسية ويشمل اليهم بعد بالمشتركون الكبار
- أ - تعرفئة الحمل الاتصلي كبلع شهري مقطوع لكل كيلواط من الحمل الاتصلي الشهري يستمر لمدة ثلاثين دقيقة متتالية ويقتطع خلال فترة الذروة كما هي معرفة في البند ٤ ادناه .
 - كافة المشتركين اعلاه ٢٤٠ دينار لكل كيلواط شهرياً
- ب - تعرفئة التزويد النهاري لكل كيلواط ساعة مبيع خلال الفترة النهارية المحددة بين الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة الثالثة والعشرين مساءً أو أي تحديد آخر تصدره سلطة الكهرباء الاردنية فيما بعد .
 - شركتا الكهرباء
 - المشتركون الكبار
- ج - تعرفئة التزويد الليلي لكل كيلواط ساعة مبيع خلال الفترة الليلية المحددة بين الساعة الثالثة والعشرين وحتى الساعة السابعة صباحاً أو أي تحديد آخر تصدره سلطة الكهرباء الاردنية فيما بعد .
 - شركتا الكهرباء
 - المشتركون الكبار

٢ - في حالة انخفاض معدل القدرة عند المشترك عن ٨٥ ٪، يترتب عليه اتخاذ جميع الخطوات الضرورية وعلى حسب الخطة لمنع هذا الانخفاض وفي حالة انخفاض معدل القدرة عن ٨٥ ٪، يتحمل المشترك بالاضافة الى ائمان الطاقة الكهربائية وتكليف الحمل الاتصلي الغرامات التالية :

معدل القدرة عند المشترك	الغرامة
٨٥ ٪ أو أكثر	لا شيء
أقل من ٨٥ ٪ وحتى ٧٠ ٪	٧٧ ٪ من قيمة الفاتورة لكل ٠.١ ٪ من معدل القدرة دون ٨٥ ٪
أقل من ٧٠ ٪ وحتى ٦٠ ٪	٩٥ ٪ من قيمة الفاتورة لكل ٠.١ ٪ من معدل القدرة دون ٨٥ ٪
أقل من ٦٠ ٪ وحتى ٥٠ ٪	١٠٠ ٪ من قيمة الفاتورة لكل ٠.١ ٪ من معدل القدرة دون ٨٥ ٪
أقل من ٥٠ ٪	١٠٠ ٪ من قيمة الفاتورة لكل ٠.١ ٪ من معدل القدرة دون ٨٥ ٪

هذا ويحق للسلطة ان توقف تزويد المستهلك بالطاقة الكهربائية اذا تبين لها ان انخفاض معدل القدرة لديه يضر بالنظام الكهربائي وأنه لم يتخذ الاجراءات اللازمة لرفع معدل القدرة .

- ٣ - تسدد ائمان الطاقة الكهربائية المزودة من سلطة الكهرباء الاردنية الى المستهلكين المشتركين في البند (اولاً) خلال فترة انقضاءها ثلاثون يوماً من تاريخ تسليم الفاتورة وفي حالة تاخر المستهلك عن تسديد ائمان الطاقة الكهربائية خلال فترة انقضاءها ٣٠ يوماً من تاريخ تسليمه الفاتورة يتحقق عليه غرامة قدرها ١ ٪ شهرياً على اية مبلغ مستحقة الدفع وغير مسددة .
- ٤ - تعني عبارة الحمل الاتصلي الشهري انها أقصى حمل بالكيلواط يستمر لمدة ثلاثين دقيقة متتالية في فترة الذروة المعروفة كما يلي :
 - تحدد فترة الذروة بثلاث ساعات يتم تحديدها من قبل معالي وزير الطاقة والذروة المعدنية سنوياً في مطلع كل عام

ثانياً : تعرفئة التوزيع بالمشرق :

تحدد ائمان الطاقة الكهربائية التي تزودها سلطة الكهرباء الاردنية وشركتا الكهرباء للمستهلكين من شبكات التوزيع الكهربائية وبالمشرق وفي كافة محافظات المملكة على النحو التالي :

١ - تعرفئة المشتركين الاعتياديين :

تنطبق على المشتركين المنزليين والمباني العامة والمكاتب والمستشفيات والمسالخ والنوادي الرياضية والاجتماعية والثقافية وعلى المصاعد المستخدمة لأغراض المباني السكنية وعلى ملحقات الجمعيات الخيرية التي تقوم على اسس خيرية وليس بهدف تجاري في كافة انحاء المملكة للطور الواحد وللثلاثة اطوار على النحو التالي :

١ - من ١ - ١٦٠ كيلواط ساعة شهرياً	٢٨ فلساً لكل كيلواط ساعة
ب - من ١٦١ - ٥٠٠ كيلواط ساعة شهرياً	٥٢ فلساً لكل كيلواط ساعة
ج - أكثر من ٥٠٠ كيلواط ساعة شهرياً	٦٠ فلساً لكل كيلواط ساعة

٢ - ينطبق على الاذاعة والتلفزيون تعرفئة مستوية بتدائها ٢٨ فلساً لكل كيلواط ساعة .

٣ - تعرفئة المشتركين التجاريين :

وتنطبق على كافة المرافق التجارية ومنها المحلات التجارية والمطاعم والملاهي ودور السينما والافران المعدنية ومحلات الطوبويات واستوديوهات التصوير وعيادات الأطباء والاشعة والمخبرات ومحلات الخياطة ومحلات بيع الاحذية والمصاعد الكهربائية في المباني التجارية ومخازن المياه الخاصة لمخيمات بيع المياه والمتاجر بها والتالجات الكبيرة الخاصة بحفظ المواد الغذائية للطور الواحد وللثلاثة اطوار في كافة انحاء المملكة :

تعرفئة المشتركين الصناعيين الصغار

وتنطبق على المشتركين الصناعيين الصغار المزودين من شبكات الفولطية المنخفضة ولا تزيد احمالهم عن ٢٠٠ ك. واط بما في ذلك مصانع النسيج والورق الصغيرة والمخازن الآلية ومصانع الطوبويات ومصانع تحميص الاملاص ومصانع الخياطة ومصانع الحبوب وجوارش الاعلاف ومصانع الزيتون والمخادد والمناجر ومصانع اللبن والبلاط ومصانع الحجر ومصانع الاحذية ومصانع الإلبوم ومصانع المواد الغذائية في كافة انحاء المملكة للطور الواحد وللثلاثة اطوار .

أ - الفئة الاولى :	٣٢ فلساً لكل كيلو واط ساعة
ب - الفئة الثانية :	٢٢ فلساً لكل كيلو واط ساعة
ج - الفئة الثالثة :	٢٠ فلساً لكل كيلو واط ساعة

مذكرات من المصل

٥ - تعرفه المشتركين الصناعيين المتوسطين

تنطبق على المشتركين الصناعيين المتوسطين المزودين من شبكات الفولطية المتوسطة ٢٣، ٢٤، ٢٦، ٢٧، ٢٨، أو المشتركين المزودين من شبكات الفولطية المنخفضة ويزيد حملهم عن ٢٠٠ كيلو واط .

أ - تعرفه الحمل الأقصى :-

٢٥.٣ دينار كبلغ شهري مقطوع لكل كيلو واط من الحمل الأقصى الشهري الذي يستمر لمدة ثلاثين دقيقة متتالية خلال فترة الذروة المعرفة في البند (أ) - ٤ .

ب - تعرفه التزويد النهاري :-

١٩ فلسا لكل كيلو واط ساعة مباع خلال الفترة النهارية المحددة ما بين الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة الثالثة والعشرين مساء أو أي تحديد آخر تصدره السلطة فيمبدا بمعد .

ج - تعرفه التزويد الليلي :-

١٣ فلسا لكل كيلو واط ساعة مباع خلال الفترة الليلية المحددة ما بين الساعة الثالثة والعشرين مساء وحتى الساعة السابعة صباحا أو أي تحديد آخر تصدره السلطة فيمبدا بمعد .

د - تعرفه مستوى :-

للسلطة في مناطق التوزيع التبعة لها أن تنطبق على المشتركين الصناعيين المتوسطين تعرفه مستوى مقدارها ٢٤ فلسا لكل كيلو واط ساعة وذلك كبديل لتعرفه الصناعيين المتوسطين المشمل إليها اعلاه .

هـ - في حالة انخفاض معدل القدرة عند المشترك عن ٨٥.٨. يرتب عليه اتخاذ جميع الخطوات الضرورية وعلى حسبه الخسائر من هذا الانخفاض . هذا وفي حالة انخفاض معدل القدرة عن ٨٥.٨. يتحمل المشترك بالإضافة إلى إثبات الطاقة الكهربائية وتكاليف الحمل الأقصى الفرامات المبينة في البند - ٢ : - .

هذا ويحق للسلطة والشركات أن توقف تزويد المستهلك بالطاقة الكهربائية إذا تبين لها أن انخفاض معدل القدرة لديه يضر بتنظيم الكهربائي وأنه لم يتخذ الإجراءات اللازمة لرفع معدل القدره .

٦ - تعرفه الزراعات :-

تنطبق على استهلاكات الطاقة الكهربائية لأغراض ضخ المياه للري ومزارع تربية المواشي والدواجن والأغراض الزراعية في كافة أنحاء المملكة تعرفه مستوى مقدارها : ٢١ فلسا لكل كيلو واط ساعة .

٧ - تعرفه ضخ المياه :-

تنطبق على استهلاكات الطاقة الكهربائية لأغراض ضخ المياه للشرب ومحطات التنقية في كافة أنحاء المملكة تعرفه مستوى مقدارها : ٢٢ فلسا لكل كيلو واط ساعة .

٨ - تعرفه الفنائق :-

تنطبق على استهلاكات الفنائق في كافة أنحاء المملكة تعرفه مستوى مقدارها : ٢٩ فلسا لكل كيلو واط ساعة .

٩ - انارة الشوارع :-

انارة الشوارع والنسحات والميادين العامة بجنا على أن لا يزيد الاستهلاك على مستوى استهلاك عام ١٩٨٨ وتنطبق على الاستهلاكات الزائدة من مستوى استهلاك عام ١٩٨٨ تعرفه مستوى مقدارها ١٣ فلسا لكل كيلو واط ساعة ، مع منح إعفاءات منسوبة للقوى الجديدة .

ويصدر وزير الطاقة والثروة المعدنية تعليمات تفصيلية لتطبيق هذه التدرج وتحديد مستويات الاستهلاك المعفاة للمدن والقرى النائية أو التي سوف تدرج مستقبلا .

١٠ - المقطوعية الدنيا للاستهلاك .

تحدد أدنى مقطوعية شهرية للمستهلكين في محافظات المملكة على النحو التالي :-

أ - المستهلكون الاعتياديون في كافة محافظات المملكة دينار واحد شهريا .

ب - باقي فئات المستهلكين في كافة محافظات المملكة دينارين شهريا .

١١ - تسدد إثبات الطاقة الكهربائية المزودة إلى الدوائر الحكومية والمؤسسات العامة المارة بها استهلاكها من تاريخ استلام الفاتورة وفي حالة تأخر تلك الدوائر والمؤسسات عن تسديد إثبات الطاقة الكهربائية خلال فترة أقصاها ٦٠ يوما من تاريخ تسليم الفاتورة لهم يتحس عليهم تسديد ثمنها في شهرتها أي مبالغ مستحقة الدفع وغسب مسددة .

١٢ - الحسميات :-

أ - تمنح أماكن العبادة والمدارس والمستشفيات الحكومية والجمعيات الخيرية تحسما مقداره ٢٥٪ من قيمة الطاقة المستهلكة شهريا .

ب - تستمر سلطة الكهرباء الأردنية وشركات التوزيع صاحبة الامتياز في منح وظيفتها المزودين بالثبات الكهربائية من الشبكات التبعة لأي منها حسميا مقداره ٧٥٪ من قيمة الطاقة المستهلكة شهريا .

١٣ - تتم الجبلة من كافة فئات المشتركين شهريا وفيما يتعلق بقراءة العدادات تحدد بتعليمات يحددها وزير الطاقة والثروة المعدنية .

١٤ - تعامل كافة فئات المشتركين حسب التعريفات الواردة في الجريدة الرسمية بنسب النذر من جويلتهم .

ثالثا : يخول معالي وزير الطاقة والثروة المعدنية إصدار التيسرات والتعليمات اللازمة لتطبيق هذه التعريفات من وقت لآخر وفقا للتطورات المسجلة .

مكدا منه انصل